

Datenblatt **STUDIOART A100** und **P100** Room Speaker



STUDIOART A100 Room Speaker

Aktiver Lautsprecher mit höchster Wiedergabequalität bis 192 kHz/ 24 bit. Integrierte Bassreflextechnologie. Das Bedienfeld ermöglicht jederzeit den Zugriff auf Musikquellen, auch ohne Revox App. Akku- und Netzbetrieb möglich.

- H x Ø: 222 mm x 100 mm
- Lautsprecher: 1 x Ø 70 mm Fullrange
- Frequenzgang: 52Hz...20kHz (-3dB)
- Schalldruck: max. 95dB/ 1m
- Leistung: 1 x 20W mono, 2 x 20W stereo mit passivem Zusatzlautsprecher
- Quellen: Analog In (Ø 3,5mm) Local Input, Bluetooth, Airplay, DLNA, iRadio, Tidal, Deezer, Spotify
- Anschlüsse: 1 x 12V DC/5A, 1 x Ethernet, 1 x Analog Input, 1 x Speaker Output, 1 x USB (Service)
- Akku-Betrieb: min. 8 Stunden mono, 5 Stunden stereo
Kabellose Funkverbindung (KleerNet™) zu anderen **STUDIOART** Lautsprechern



STUDIOART P100 Room Speaker

Passiver Zusatz-Lautsprecher für die Stereo-Wiedergabe des **STUDIOART A100** Room Speakers mit höchster Wiedergabequalität. Anbindung mit einem Lautsprecherkabel.

- H x Ø: 222 mm x 100 mm